

VÁHA ON BALANCE GLASS TOP KITCHEN

GT-5000

český návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili váhu On Balance Glass Top Kitchen s přesností na 1 gram a kapacitou 5kg. Tato elektronická váha je precizní přístroj. Roky spolehlivých služeb zajistí jen normální péče a bezvadné zacházení dle instrukcí.

1. Nikdy nepřetěžujte váhu nad maximální kapacitu. (pokud váhu přetížíte, zničí se).
2. Nevystavujte váhu extrémním teplotám, váha nejlépe pracuje při pokojové teplotě. Vždy nechte váhu „aklimatizovat“ na normální pokojovou teplotu zhruba hodinu před jejím používáním.
3. Váha potřebuje dostatečný čas na „zahřátí“. Obvykle stačí 30 – 60 sekund před kalibrací, aby měla váha čas a šanci se stabilizovat a zahřát vnitřní součástky.
4. Váhu skladujte v čistém prostředí. Prach, špína, vlhkost, vibrace, průvan nebo blízkost váhy u elektrických spotřebičů může způsobit poškození váhy (ovlivňují přesnost a spolehlivost vážení).
5. Zacházejte s váhou opatrně a šetrně. Vážený materiál pokládejte na váhu pozvolna a jen na vážící misku. Přestože tato váha je vysoce odolná, hrubé zacházení s ní může způsobit zničení vnitřního a velmi citlivého senzoru.
6. Eliminujte třesení s váhou, její pády na zem a další nevhodné zacházení. Váha je přesný a precizní přístroj, proto se s ní musí zacházet šetrně.
7. Váhu používejte na stabilním a nevibrujícím povrchu.



I. Používání váhy

Položte váhu na rovnou plochu.

1. Zapněte stiskem tlačítka On/Off.
2. Čekajte, dokud se na displeji nezobrazí nula, pak si vyberte jednotky pomocí tlačítka UNIT.
3. Vážený předmět položte na vážící plochu (misku).

II. Funkce Tare

4. Zapněte váhu dle postupu I. (Používání váhy)
5. Umístěte misku na vážící plochu.
6. Stiskněte pravé tlačítko TARE a čekajte, dokud se na displeji nezobrazí nula
7. Nyní zvažte požadovaný materiál.

III. Funkce Counting

8. Zapněte váhu, objeví se nula.
9. Umístěte vzorek množství (25ks, 50ks, 75ks, 100ks), které chcete vážit a spočítat, na vážící plochu
10. Stiskněte a držte tlačítko PCS dokud displej neukáže hodnotu 25, 50,75,100ks
11. Stiskněte MODE pro výběr množství, které jste položili na plochu
12. Stiskněte PCS pro potvrzení, displej nyní ukáže v rohu „pcs“ a je v početním módu.
13. Odstraňte vzorkové množství z váhy
14. Nyní můžete na plochu položit jakékoliv množství předmětů k vážení, displej ukáže jejich počet.
15. Pokud vážíte stejné předměty, nemusíte funkci nastavovat znovu, zůstane totiž uložena i po vypnutí váhy. Pro jiné předměty nastavte funkci znovu.

IV. Specifikace

GT-5000

Kapacita/přesnost: 5000g/1g

Měrné jednotky: g/fl:oz/oz/lb:oz/ml

Auto off: po 180 sekundách nečinnosti váhy nebo nastavitelný 60/120/180s

Funkce: ON/OFF, UNIT, TARE

Operační teplota: 10 – 30 °C

Displej: LCD displej

Baterie: 2xCR2032

Rozměry: 23,2x15,1x1,6cm

Hmotnost: 440g

V. Kalibrace

1. Zapněte váhu On/Off tlačítkem.
2. Poklepejte čtyřikrát na tlačítko TARE a při poslední poklepání držte. Náhodné číslo se zobrazí.
3. Zmáčkněte znovu tlačítko TARE. Po pár sekundách displej ukáže ZERO a 0000.
4. Položte kalibrační závaží o hmotnosti 2000g na prostředek vážící plochy. Displej po pár sekundách ukáže CAL1 a jiné náhodné číslo.
5. Nyní umístěte na vážící plochu 5000 gramové kalibrační závaží, displej ukáže CAL2 a 5000g. Kalibrace je hotová.

VI. Nastavení automatického vypínání

1. Původní nastavení umožňuje váze vypnout se po 180 sekundách nečinnosti
2. Zapněte váhu a počkejte, dokud se neobjeví nula.
3. Stiskněte najednou tlačítka ON/OFF a UNIT. Displej ukáže SET a pak „0060“ a „PASS“. Nyní pusťte tlačítka. Nastavili jste váhu na automatické vypnutí po 60 sek.
4. Ke změně vypínacího intervalu (OFF-60-120-180) stiskněte pokaždé najednou tlačítka ON/OFF a UNIT. Původní nastavení je 180 sekund. Vyberte a vypněte váhu.
5. Když vyberete možnost OFF, váha se nikdy automaticky nevypne.

Pro úsporu baterií zvolte svoje optimální řešení.

Řešení problémů

1. „LO“, symbol baterie, displej bez světla - low battery – vyměňte prosím baterie.
2. „O-LD“- overload – přetížení – ihned odstraňte předmět z váhy

